







Professioneller Handscheinwerfer mit 7 LEDs für Zone 0 (Gas) und Zone 20 (Staub) nach DIN 14642

Wiederaufladbarer Handscheinwerfer für explosionsfähige Atmosphären zertifiziert, sehr leicht, vielseitig einsetzbar und extrem leistungsstark. Mit schwenkbarem Kopf, digitalem Display und innovative Optik - entwickelt für die härtesten Arbeitsbedingungen und extremsten Umgebungen.

L-5000 Z0 (Spot Version): Weitreichender, gebündelter Lichtstrahl für extrem lange Distanzen als Suchscheinwerfer.

L-5000 Z0 F (Flood Version): Breiter Lichtstrahl für eine großflächige und perfekte Ausleuchtung des Einsatzortes.

- Zwei Optiken zur Verfügung: Spot und Flood
- Zwei rote LED-Rücklichter
- Zwei orange blinkende LED-Lichter
- Zwei LED-Notlichter
- Bis zu 48 Stunden Leuchtdauer
- Verbleibende Akku-Kapazität in Std./Min. auf dem digitalen Display ablesbar
- Magnete an der Rückseite
- Inklusive Schulterriemen



L-5000 Z0, Spot Version, Art.-Nr. B69-7511-A; ohne Abb.: L-5000 Z0 F, Flood Version, Art.-Nr. B69-7512-A

































ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

GAS ZONE 0 - STAUB ZONE 20

Schutzgrad: IP66

Gewicht: 1,3 kg (inklusive Akku)

Maße: 26 x 11 x 11 cm

Optik: 7 LEDs (1 x LED Hochleistungslicht / 2 x LEDs Flutlicht / 2 x LEDs Blinkfunktion – orangenes Licht / 2 x LEDs Rücklicht – rotes Licht)

Leuchtdauer:

HAUPTLEUCHTE: 3 verschiedene Leuchteinstellungen 6/12/24 h. HILFSLEUCHTE: 3 verschiedene Leuchteinstellungen 12/24/48 h.

Lichtstrom: 500 lm

Material Lampenkörper: Antistatischer Thermoplast, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

Schwenkbarer Kopf: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Lichtquelle:

Spot Version: 70.000 Candela - Flood Version: 20.000 Candela

Leuchtweite:

Spot Version: 530 m - Flood Version: 285 m

Schalter: 2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen

Bedienung

Akku: Li-ion | Spannung: 3,7 V. | 10.000 mAh



